

Jan. 2008

## Allgemeine AD-Firmwareupdate Installationsanweisung

### Voraussetzung:

- VarioConfig Programmierkabel

### Downloadadresse der Firmware-Update:

<http://www.adamczewski.com/de/Download/Download.php>

### Update-Durchführung:

1. Für die Installation einer gerätespezifischen Firmware ist das Installationssetupprogramm „bootflash“ notwendig. Das Programm finden Sie unter:  
<http://www.adamczewski.com/de/Download/Dateien/bootflash.zip>
2. Nach abgeschlossenem Download führen Sie die Installation durch.
3. Das für ein Firmwareupdate vorgesehene Gerät mit Spannung versorgen und mit dem Schnittstellenkabel an den Computer anschließen.
4. Speichern Sie optional die momentane Geräteparametrierung, mittels der Konfigurationssoftware VarioConfig.
5. Beenden Sie die Konfigurationssoftware um die Geräteschnittstelle für die Aktualisierung freizugeben.
6. Downloaden Sie das benötigte Firmwareupdate Ihrer Wahl und öffnen Sie die gezippte Firmware. Speichern Sie die entzippte Datei mit der Dateiendung „\*.hex“ in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.
7. Starten Sie die unter Punkt 2 installierte „bootflash.exe“.
8. Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird ein Dateidialog geöffnet, mit welchem Sie die Firmwaredatei mit der Dateiendung „\*.hex“ öffnen.
9. Warten bis das Firmwareupdate abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
10. Bei Erfolg erscheint eine Abschlussmeldung und ein automatischer Gerätereustart wird durchgeführt.
11. Stellen Sie bei Bedarf die ursprüngliche Geräteparametrierung (siehe Punkt 4) durch eine Rücksicherung mit Hilfe der Konfigurationssoftware wieder her.

ADAMCZEWSKI GmbH  
Telefon: +49 (0)7046-875  
Fax: +49 (0)7046-7678  
Mail: [entwicklung@ad-messtechnik.de](mailto:entwicklung@ad-messtechnik.de)  
Internet: [www.adamczewski.com](http://www.adamczewski.com)